

TRITECH

"MIC-BOX" for Digital Video Camera Recorder

MT-1000mk2

MT-2000/2000L

MT-9000/9000L

MT-1000ADP



Main Features

- キャンン・タイプのマイクロフォン入力を装備していないデジタル・ビデオ・カメラ・レコーダーのためのマイクロフォン入力アダプター
- カメラ内蔵マイクを使用せず、外部マイクとして業務用ダイナミック・マイクロフォン等を使用する場合の必需品
- 外部マイク入力コネクターのマイク用 DC 電源をカットしキャンン・タイプに変換
- 2本のマイクロフォンを同時に使用でき、それぞれ別々の音声トラックに録音ができるため、ガン・マイクとインタビュー・マイクといった別々の音源の収録が可能
- 放送局やプロダクションなど、数多くの導入実績

MT-1000mk2



ソニー製 DCR-VX1000 専用のハンドル部取り付けタイプです。
Ch.1 入力はキャノンとミニ・ジャック(パラレル接続)、Ch.2 入力はミニ・ジャックです。
大変コンパクトで操作性を損ないません。また堅牢な構造はプロの酷使にも十分応えます。

- 対応機種 DCR-VX1000
- 入力コネクタ Ch. 1 XLR 3-32 相当 アンバランス (2 番ホット、1,3 番グラウンド)
モノラル・ミニ・ジャック(φ 3.5, XLR 3-32 とパラレル接続)
Ch. 2 モノラル・ミニ・ジャック(φ 3.5)
- 出力プラグ ステレオ・ミニ・プラグ(φ 3.5)
- 寸法 27(W) x 28(H) x 55(D)mm (取付金具部含まず)

MT-2000 / 2000L



カメラのアクセサリ・シューに取り付けるタイプです。
Ch.1 入力はキャノン・タイプ、Ch.2 入力はミニ・ジャックです。
マイクはほとんど 1 本しか使わない方に好適です。
MT-2000L はソニー製 HDR-FX1 にも取り付けられるように出力ケーブルを長くしたタイプです。

- 対応機種 MT-2000 DCR-VX2000, DCR-VX2100, DCR-VX9000
MT-2000L HDR-FX1, DCR-VX2000, DCR-VX2100, DCR-VX9000
- 入力コネクタ Ch. 1 XLR 3-32 相当 アンバランス (2 番ホット、1,3 番グラウンド)
Ch. 2 モノラル・ミニ・ジャック(φ 3.5)
- 出力プラグ ステレオ・ミニ・プラグ(φ 3.5)
- 寸法 45(W) x 56(H) x 33(D)mm (最大値)

MT-9000 / 9000L



アクセサリ・シュー取り付けタイプで、ふたつの入力ともキャノン・タイプを装備しています。
インタビュー用マイクとガン・マイクを同時使用するときなどに好適です。
MT-9000L はソニー製 HDR-FX1 にも取り付けられるように出力ケーブルを長くしたタイプです。

- 対応機種 MT-9000 DCR-VX2000, DCR-VX2100, DCR-VX9000
MT-9000L HDR-FX1, DCR-VX2000, DCR-VX2100, DCR-VX9000
- 入力コネクタ XLR 3-32 相当 x 2 アンバランス (2 番ホット、1,3 番グラウンド)
- 出力プラグ ステレオ・ミニ・プラグ(φ 3.5)
- 寸法 52(W) x 56(H) x 32(D)mm (最大値)

MT-1000ADP



MT-1000mk2 を、DCR-VX2000 で使用するためのアダプターです。
MT-1000mk2 の固定金具を外してこのアダプターを取り付け、カメラのアクセサリ・シューにマウントします。

- * 写真は MT-1000mk2 に取り付けられた状態です。
(MT-1000mk2 は別売です。)

【ご注意】

■ デジタル・ビデオ・カメラ・レコーダーの機種について

対応機種に記載しておりますソニー製のデジタル・ビデオ・カメラ・レコーダーとの接続を想定しております。またアクティブ・インターフェース・シューに取り付けることはできません。ご使用予定のカメラ/マイクで正常動作するかご不明な場合、デモ機をお貸ししておりますので、お使いになる前にご確認されるようお願いいたします。

■ マイクフォンの機種について

ダイナミック・マイクでの使用を想定しており、コンデンサ型など外部電源が必要なマイクは使用できません。

■ ワイヤレス・マイクをお使いの方へ

ワイヤレス・マイクは、機種によっては使用出来ません。特にソニー製 WRR-805 など「出力をカメラの外部マイク入力に直結できる」タイプは、出力回路が特殊なためにお使いになれません。ご不明な場合は、お使いになる前にデモ機にてご確認されるようお願いいたします。

■ マイクフォンを1本だけ使用する場合

『MIC-BOX』シリーズは、2本のマイクフォンを同時に使用することを前提に設計されています。1本だけ使用する場合、使わないチャンネルのカメラ側マイク入力が入力開放になるため、ハム・ノイズなどを誘起しやすくなります。特にマイクフォンのゲインをオート・レベル(AGC)に設定していると入力感度が過度に上がり、ハム・ノイズが大きく収録される場合がありますが、この現象はカメラのマイク入力が入力開放になるためであり、異常ではありません。この現象が気になる場合は、カメラ側でオート・レベルの設定を解除して、マイクフォンを接続していないチャンネルのボリュームを絞るか、別売のショート・プラグ(ST-1000 / ST-9000)を『MIC-BOX』の空きチャンネルに挿して下さい。

※ DCR-VX1000, DCR-VX2000, DCR-VX2100, DCR-VX9000, HDR-FX1, WRR-805 はソニー株式会社の登録商標です。
※仕様および外観は、改良などのため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

株式会社 トライテック

〒142-0061 東京都品川区小山台 1-8-5

Tel. 03-3793-8411(代) Fax.03-3793-8413

URL <http://www.tritech.tv/>